

S-8474 推奨回路図／部品表



	型番	メーカー	取扱品	備考
C1	GRM31C2C1H104JA01L	murata	○	0.1uF 50V CH 5% Pad SMD 3216 125C
C2	CGA2B2C0G1H121J050BA	TDK	○	120pF, 50V, 5%, 1005, 125C
C3	GRM32ER71E226KE15L	murata	○	22uF, 25V, 10%, 3225, 125C
C4	GRM21BB31C106KE15L	murata	○	10uF 16V B 10% SMD 2012 85C
C5, C6, C7, C8, C9	C1005X7R1C104K	TDK	○	0.1uF, 16V, 10%, 1005, 125C
C10	C1005X7R1C103K	TDK	○	0.01uF, 16V, 10%, 1005, 125C
D1	RB551VM-30	Rohm	○	Diode Schottky 30V 0.5A 2-Pin UMD
D2	SML-E12UWT86	Rohm	○	LED 1.2mm x 0.8mm, Red, 624nm, Vf=2.1V, 1608
F1	MF-FSMF050X-2	ボーンズ	○	PTC Resettable Fuse 0.5A(hold) 1A(trip) 6V
L1	DFE21CCN2R2MELL	murata	○	2.2uH, 1.8A, 0.138Ω
Q1	FDN335N	Onsemi	○	Nch MOS FET, Vdss=20V, Rds(ON) 0.1Ω (Vgs=2.5V時)
Q2	FDC5661N-F085	Onsemi	○	Nch MOS FET, Vdss=60V
R1	MCR01MRTF2402	Rohm	○	24kΩ 1005 1% 0.063W(1/16W)
R2, R3	MCR01MRTF8202	Rohm	○	82kΩ 1005 1% 0.063W(1/16W)
R4	MCR01MRTF1001	Rohm	○	1kΩ 1005 1% 0.063W(1/16W)
R5	MCR01MRTF3001	Rohm	○	3kΩ 1005 1% 0.063W(1/16W)
R6	MCR01MRTF1104	Rohm	○	1.1MΩ 1005 1% 0.063W(1/16W)
R7, R8	MCR01MRTF1202	Rohm	○	12kΩ 1005 1% 0.063W(1/16W)
R9	MCR01MRTF6202	Rohm	○	62kΩ 1005 1% 0.063W(1/16W)
R10	MCR01MRTF1203	Rohm	○	120kΩ 1005 1% 0.063W(1/16W)
R11	MCR01MRTF1003	Rohm	○	100kΩ 1005 1% 0.063W(1/16W)

corestaff
ONLINE

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

購入はこちら

corestaff
ONLINE

購入はこちら

回路図

